

Van Dedemstraat 6  
1624 NN Hoorn  
0229 - 56 21 10  
info@leza.nl  
www.leza.nl



*Met Leza verdienen je beter*

## Handleiding Mplus Multi Management

**Telcode – Financieel**

*Leza Horeca & Winkel Management  
Van Dedemstraat 6  
1624 NN Hoorn  
Tel 0229-562110  
E-mail : info@leza.nl*

## Telcode Mplus financieel

### Wijzigen rekeningschema

Via deze keuze kunt u het rekeningschema aanpassen. In het venster staat een overzicht van de rekeningen en telcodes die reeds gedefinieerd zijn.

Als u snel naar een bepaald rekeningnummer in het overzicht wilt kunt u dit doen door bovenin bij *Ga naar* het rekeningnummer in te vullen.

Met de drie knoppen linksonder het overzicht kunt u het rekeningschema bewerken.

### Toevoegen

Kies deze knop om rekeningen en of telcodes toe te voegen.

Telcodes kunt u gebruiken om grootboekrekeningen groepsgewijs te voorzien van tussentellingen. De werking hiervan is als volgt:

Wilt u een groep rekeningen geteld hebben, geef dan de grootboekrekening waarop lagere rekeningen geteld moeten worden een telcode van 1 t/m 9.

Telcode 1 geeft een telling van de rekeningen zonder telcode (0), telcode 2 geeft een telling van de rekeningen met telcode 0 t/m 1 (telcode 0 alleen voor zover nog niet opgenomen in een tussentelling), telcode 3 telt de rekeningen met telcode 0 t/m 2 (telcode 0 en 1 alleen voor zover nog niet opgenomen in een tussentelling) enz.

Voorbeeld:

4000 Salarissen	100,00
4010 Sociale lasten	15,00
<b>4020 **1 TOTALE SALARISKOSTEN (telcode 1)</b>	<b>115,00</b>

4030 Kantinekosten	10,00
4040 Diverse personeelskosten	5,00
<b>4050 **1 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN (telcode 1)</b>	<b>15,00</b>

**4060 \*\*2 TOTALE PERSONEELSKOSTEN (telcode 2) 130,00**

Het dialoog dat verschijnt heeft twee tabbladen één voor het invoeren van een rekening en één voor het invoeren van een telcode.

Bij het invoeren van een rekening zijn de volgende velden beschikbaar:

- *Nummer*, geef hier het rekeningnummer op. Geldige rekeningnummers lopen van 1 tot en met 9999. Wanneer er het nummer van een reeds bestaande rekening wordt opgegeven worden de gegevens van deze rekening in de dialoog gezet en kunnen deze gewijzigd worden.
- *Naam*, hier vult u de naam van de rekening in.
- *Balans of Winst & verlies*, geef hier aan of de rekening een balans rekening is of een winst & verlies rekening.
- *Verdicht*, als u de rekening op verdicht zet dan wordt bij het afdrucken van rekeningkaarten enkelvoudig/verdicht de rekening verdicht afgedrukt.

Wanneer alle gegevens zijn ingevuld kunt u **OK** kiezen. De wijzigingen worden opgeslagen en de dialoog wordt gereed gemaakt voor het invoeren van de volgende rekening. De instelling van Balans of Winst & Verlies en de instelling van Verdicht worden blijven zo staan als u ze had ingesteld voor de rekening die u als laatste heeft ingevoerd. Hierdoor kunt u snel meerdere rekeningen toevoegen die dezelfde instellingen moeten hebben.

Wanneer u de dialoog wilt verlaten kiest u **Annuleren**.

Bij het invoeren van een telcode zijn de volgende velden beschikbaar:

- *Nummer*, hier kunt u het nummer voor de telcode invoeren. Geldige nummers lopen van 1 tot en met 9999. Wanneer het nummer van een reeds bestaande telcode wordt ingegeven wordt deze ingelezen om gewijzigd te worden. Een telcode kan hetzelfde nummer hebben als een rekening in welk geval de telcode na de rekening komt.
- *Naam*, geef hier een naam voor de telcode.
- *Telcode*, geeft hier het niveau van de telcode op.

Kies vervolgens **OK** om de telcode op te slaan. De dialoog wordt vervolgens geleegd zodat u de volgende telcode kunt invoeren. Kies **Annuleren** om de dialoog te verlaten.

### **Wijzigen**

Wanneer u wijzigen kiest kunt u de in het overzicht geselecteerde rekening of telcode bewerken. Dit werkt in principe op dezelfde wijze als het toevoegen van een nieuwe.

### **Verwijderen**

Kies verwijderen om de geselecteerde rekening of telcode te verwijderen. Alvorens de rekening of telcode te verwijderen vraagt het programma nog om een bevestiging.

Rekeningen waarop reeds boekingen gedaan zijn kunnen niet worden verwijderd.